


Zhone (2727A) kuitupäätelaitteen käyttöohjeet

Päätelaitteen käynnistys:

Kun päätelaitteeseen laittaa virran päälle, tulee näytölle hetkeksi näkyviin kaikki merkkivalot. Tämän jälkeen ZHONE -valo alkaa vilkkumaan hitaasti, kunnes muut valot alkavat yksitellen palamaan näytöllä. Käynnistyminen kestää yleensä muutaman minuutin. Kun päätelaite on käyttövalmis, palaa näytöllä vähintään ZHONE, WAN ja CONFIG-valot. Muut valot palavat kuituliittymän tilauksen mukaisesti.



1. 5 / 2.4 (LANGATON VERKKO)

Langaton verkko on käytettävissä. Käytetyt laitteet voi yhdistää joko 5 GHz:n tai 2.4 GHz:n verkkoon.

2. VOICE (PUHELIN VOIP)

Lankapuhelin (VoIP) palvelu on käytettävissä.

3. INTERNET

Internet yhteys on käytettävissä. Valon palaessa, voi Internet yhteyden ottaa käyttöön joko kiinteästi kytkemällä johdon, tai langattomasti yhdistämällä Wifi-verkkoon.

4. CONFIG (KONFIGUROINTI ASETUKSET)

Päätelaitteen konfigurointi on kunnossa.

5. WAN

Päätelaitteen yhteys runkoverkkoon on kunnossa.

Takapaneelin kytkennät:



- 1. Kaapeli-TV
- 2. Puhelin (VoIP)
- 3. Internet
- 4. Reset
- 5. Virta
- 6. Kuitu

1. KAAPELI-TV (VIDEO)

Kaapeli-TV liitäntä. Yhteys kytketään toimintaan antennikaapelilla, jossa on F-liitäntä. Antennikaapelin toinen pää kytketään joko suoraan antennirasiaan tai haaroittimeen.

2. PUHELIN VOIP (POTS 1-2)

Lankapuhelin (VoIP) portit puhelin yhteyttä varten. Yhteys kytketään toimintaan käyttämällä puhelinkaapelia, jossa on RJ-11 liitäntä.

3. INTERNET (GE 1-4)

Ethernet-liitäntä kiinteää Internet yhteyttä varten. Yhteys kytketään toimintaan verkkokaapelilla, jossa on RJ-45 liitäntä. Portteihin voi kytkeä 1-4 tietokonetta.

4. RESET

Palauttaa päätelaitteen tehdasasetukset. Tämä toiminto hävittää kaikki aikaisemmin konfiguroidut tiedot päätelaitteesta.

5. VIRTAA (POWER)

Virtajohdon kytkentäpaikka. Viereinen virtakytkin (ON/OFF nappula) pitää olla painettuna alas, jotta päätelaite käynnistyy.

6. KUITU

Kuitukaapelin kytkentäpaikka. Asentaja kytkee kuidun asennuksen yhteydessä päätelaitteeseen. Mikäli kuitua on käsiteltävä myöhemmin, on muistettava, että sitä ei saa taittaa jyrkästi.

Kiinteän Internet-yhteyden käyttöönotto

1. Kytke virtajohto pistorasian ja kuitupäätelaitteen välille. Paina erillisestä virtakytkimestä päätelaite päälle (ON). Päätelaitteessa välkähää kaikki merkkivalot virran merkiksi, jonka jälkeen ZHONE valo alkaa vilkkumaan hitaasti.
2. Kytke verkkokaapeli tietokoneesta päätelaitteen Ethernet-porttiin (GE 1-4). Päätelaitteessa on 4 Ethernet-porttia, joihin verkkokaapeli on mahdollista kytkeä. Portit ovat samanlaisia ja kaapelin voi kytkeä mihin porttiin vain. Tietokoneesta löytyy samanlainen liitin kuin päätelaitteesta, mikäli siinä on Ethernet-verkkokortti.
3. Odota, että päätelaitteessa alkaa palaamaan tasaisesti ZHONE, WAN, CONFIG ja INTERNET valot.
4. Internet yhteys on nyt käytettävissä.

Langattoman Internet-yhteyden käyttöönotto

1. Kytke virtajohto pistorasian ja kuitupäätelaitteen välille. Paina erillisestä virtakytkimestä päätelaite päälle (ON). Päätelaitteessa välkähää kaikki merkkivalot virran merkiksi, jonka jälkeen ZHONE valo alkaa vilkkumaan hitaasti.
2. Odota, että päätelaitteessa alkaa palamaan tasaisesti ZHONE, WAN, CONFIG, INTERNET sekä 2.4GHz:n ja 5GHz:n valot langattoman verkon merkiksi. Päätelaitteeseen on oletusarvoisesti konfiguroitu langattoman verkon käyttömahdollisuus. Mikäli langattoman verkon merkkivalot eivät syty muutaman minuutin kuluessa, ota yhteyttä Vakka-Suomen Puhelimen Asiakastukeen.
3. Valitse halutusta laitteesta (esim. kännykkä) oikea Wifi-verkko (Zhone...) ja yhdistä laite verkkoon. Voit valita joko 2.4 GHz:n tai 5 GHz:n verkon riippuen siitä kumpaa haluat käyttää. Kaikki käytetyt laitteet eivät tue molempia verkkoja, jolloin laite ei näytä toista langatonta verkkoa lainkaan. 2.4 GHz:n verkko on yleensä kantavampi, mutta siinä on pienemmät nopeudet. 5 GHz:n verkko puolestaan on nopeampi, mutta kantavuus on pienempi.
4. Verkkoon yhdistäminen vaatii salasanan, jonka olet saanut kuituasennuksen yhteydessä. Mikäli salasana on unohtunut tai hävinnyt, ota yhteyttä Vakka-Suomen Puhelimen Asiakastukeen.
5. Langaton Internet yhteys on nyt käytettävissä.

Yhteystiedot



Vakka-Suomen Puhelin Oy
Pohjoistullikatu 11, 23500 Uusikaupunki

VSP Asiakastuki
puh. (02) 8454 709
email. asiakastuki@vsp.fi
www.vsp.fi

VSP Shop
puh. (02) 8454 600
email. vspshop@vsp.fi
www.vsp.fi

